

Push-Control

Botón universal inalámbrico.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



ACTIVACIÓN DE ESCENARIOS:



Push-Control permite activar seis escenarios elegidos.

Push Control, pequeño e inalámbrico, se posiciona fácilmente en todas las posiciones y superficies.

Para activar los escenarios, solamente hay que ejercer una pulsación corta (de 1 a 5 veces) o prolongada del botón: hacer un clic, por ejemplo, para poner en condiciones de seguridad la vivienda antes de salir (conectar la alarma, cerrar las persianas y apagar las luces)

El dispositivo funciona con batería y se puede utilizar también como interruptor para los equipos.

Push-Control está disponible en 3 colores.

Características principales:

- Compatible con los sistemas de control Z-Wave y Z-Wave Plus.
- Soporta el Security Mode (sistema de seguridad de la red Z-Wave) con cifrado AES-128.
- Completamente inalámbrico, con baterías y compatible con Z-Wave.
- Instalación rápida y sencilla en cualquier punto del edificio.
- Instalación sumamente sencilla – solo hay que posicionarlo donde se quiera.
- Diseño esencial en tres colores: blanco, negro y rojo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
PUSH-CONTROL WH	Push-Control blanco 868,4 MHz	1	CE
PUSH-CONTROL BL	Push-Control negro 868,4 MHz	1	CE
PUSH-CONTROL RE	Push-Control rojo 868,4 MHz	1	CE

Código	PUSH-CONTROL
Tipo de batería	ER14250 1/2AA, 3,6 VDC (incluida)
Duración de la batería	se calcula 2 años (con ajustes predefinidos)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.)	0 ÷ 40
Protocolo radio	Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
En cumplimiento de	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Alcance radio (m)	hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)
Dimensiones (mm)	46 Ø x 34 h