


EN54 Indicator Jeweller

Indicador de alarma de incendio
remoto direccionable inalámbrico




Alertas imposibles de ignorar que ahorran tiempo y salvan vidas

El EN54 Indicator Jeweller señala la presencia de un incendio mediante un marco LED integrado, garantizando una visibilidad y un aviso instantáneos en el lugar. Garantiza que los incendios se detecten tanto en interiores como en exteriores cuando el detector no está a la vista o cuando una persona no tiene acceso a la app. Cuando se activa una alarma, el marco emite una luz roja intensa visible desde una distancia de hasta 6 m. El dispositivo es fácil de instalar y se puede montar tanto en paredes como en techos sin necesidad de desmontar la carcasa.




Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Adición a un ECI escaneando el código QR: sin herramientas ni programación
- Configuración y comprobación en apps Ajax
- Campo dedicado para especificar la ubicación exacta del dispositivo
- Panel de montaje SmartBracket para facilitar la instalación sin desmontar la carcasa
- Rotación del dispositivo de hasta 55° en el SmartBracket para una colocación óptima
- Bloqueo opcional en el SmartBracket para limitar los intentos de retirar el dispositivo
- Baterías preinstaladas para el uso del dispositivo nada más sacarlo de la caja



Comunicación por radio integrada a través del protocolo Jeweller

- Hasta 1.700 m de alcance de comunicación inalámbrica con el ECI, sin obstáculos
- Opción para conectar el dispositivo a un repetidor (se vende por separado)
- Activación del dispositivo en los 3 segundos siguientes a una alarma de incendio
- Tecnología de radio inteligente: ajuste automático de potencia, salto de frecuencia y detección de pérdida de conexión



Autonomía eficiente a largo plazo

- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Notificaciones de batería baja en apps Ajax
- Sustitución de la batería sin herramientas y sin desmontar la carcasa

Compatibilidad con el ECI y los repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J	Aviso de alarma Tipo de indicación luminosa Marco LED Patrón de indicación biestable impulso continuo Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Sincronización de alarmas Activación instantánea sincronizada con la alarma del detector de incendio	Comunicación con el ECI o el repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 20 mW Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos
Instalación Temperatura de funcionamiento de –10 °C a +50 °C Humedad de operación hasta 80% Índice de inflamabilidad UL 94 V-0	Carcasa Color negro, blanco Dimensiones 89.5 × 89.5 × 32.7 mm Peso 186 g Clasificación de protección IP54	
Alimentación Batería 2 × batería CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 5 años	Kit completo EN54 Indicator Jeweller 2 × batería CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems