

REF.95391 CONSERJERÍA SOBREMESA MEET



La **Conserjería MEET** dispone de una pantalla táctil capacitiva de 10,1". Su interfaz gráfico permite que las funciones sean accesible e intuitivas para el operador o conserje

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil capacitiva
- Funcionamiento con brazo o manos libres
- TFT 10,1" Color 1024x600px
- Protocolo MEET P2P
- Compatible SIP VoIP
- Bajo consumo
- Notificación de alarmas acústicas y visuales
- Compatible con cámara IP RTSP asociada para envío de vídeo a la vivienda
- Modo contestador automático audio/video en caso de que no se conteste la llamada
- Disponible en 11 idiomas
- Configuración modo bloque y modo general

FUNCIONES



1. LLAMAR

El conserje puede contactar con cualquier vivienda de la comunidad usando la función Llamar. El conserje debe introducir el número de bloque y el número de apartamento para llamar. En el caso de llamada a vivienda del mismo bloque que la conserjería solo es preciso indicar el número de vivienda. Si la conserjería tiene una cámara IP asociada, desde la vivienda será posible visualizar al conserje. El conserje puede grabar las conversaciones. (Tarjeta SD necesaria para la función de grabación).



2. AUTOENCENDIDO DE PLACA

Once connected the guard can take pictures, open the audio channel, open the door, or simply hang up. La conserjería puede conectarse directamente a cualquier placa de calle simplemente marcando el número de placa. Una vez conectado, el conserje obtiene audio y video de la placa, pudiendo realizar fotos o abrir la puerta.



3. LLAMADA A CONSERJE

Las conserjerías de la instalación se pueden llamar entre ellas. Para poder llamar a la conserjería desde la vivienda, tan solo es necesario seleccionar la etiqueta asociada.



4. DIRECTORIO

Una forma alternativa de llamar a los inquilinos sin conocer sus números de apartamento. El vigilante puede simplemente elegir a qué inquilino llamar y entonces la unidad de vigilancia llamará a un determinado apartamento.



5. MODOS

El conserje puede modificar fácilmente el comportamiento de la conserjería gracias a sus cuatro modos disponibles: Día (todas las llamadas de placas son interceptadas por la conserjería), Noche (conserjería desconectada), Mixto con monitorización (posibilidad de llamar directamente de placa a vivienda; las llamadas no atendidas son derivadas al conserje) y Mixto sin monitorización (desde placa es posible llamar a conserjería o a vivienda; las llamadas no atendidas a vivienda no son derivadas a conserjería).



6. DESVÍO

El conserje puede desviar las llamadas recibidas a otras conserjerías o a la APP MEET ME (smartphone). El desvío a MEET ME requiere una conexión a internet disponible en la instalación.



7. REGISTRO DE LLAMADAS

El conserje puede revisar de manera sencilla el registro de llamadas recibidas/efectuadas, y visualizar las capturas de fotos o mensajes asociados a la llamada. Solo quedan registradas relacionadas con la propia conserjería MEET.



8. REGISTRO DE ALARMAS

La conserjería dispone de una vista rápida de las alarmas más recientes. Cada registro incluye fecha y hora, número de apartamento y etiqueta de la alarma. Máximo 450 registros de alarma (cola FIFO).

9. CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Si no hay respuesta por parte del conserje, el visitante puede dejar un mensaje de audio y vídeo.

10. CONTROL DE ASCENSORES

El conserje puede habilitar el ascensor a cierta planta del edificio. Requiere módulos ref. 9545 y 1616.

11. TRANSFERENCIA DE LLAMADA

El conserje puede, una vez iniciada una conversación con placa, transferir la llamada a cierto apartamento. Directa (Transferencia desatendida), o poniéndose previamente en comunicación con la vivienda (Transferencia de llamada atendida).

AJUSTES DE USUARIO



FECHA Y HORA

La conserjería MEET sincroniza la fecha y hora automáticamente si existe software de gestión residencial en la instalación, o si se encuentra conectada a Internet. También es posible ajustar la fecha y hora de manera manual. En este último caso, los ajustes de fecha y hora se pierden en caso de fallo de alimentación.



IDIOMAS

Disponible en 11 idiomas: español, inglés, alemán, polaco, francés, chino, ruso, turco, hebreo, árabe y portugués.



MELODÍA

Selección de tono al recibir llamada, volumen del tono y habilitar/deshabilitar sonido de confirmación de la pulsación.



PANTALLA

Ajuste de brillo de la pantalla.



RESTRICCIONES DE FUNCIONES

Activación/desactivación de funciones adicionales disponibles: Grabación automática de llamadas perdidas de placas y/o apartamentos, grabación manual de conversaciones con apartamento y captura manual y/o automática de imágenes de placas al recibir llamadas. Las funciones de grabación de audio y vídeo requieren una tarjeta SD.



INFORMACIÓN

La conserjería facilita la información de Firmware, dirección IP y dirección MAC. Esta información es muy útil para mantenimiento y soporte del dispositivo

NOTA: Las funciones Modo, Desvío y Transferencia de llamada requieren versiones firmware v3.50 o superior en todos los dispositivos (placas, monitores...) de la instalación MEET.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema:

- CPU: Quad Core 1.3GHz Cortex-A7
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

Pantalla:

- Resolución 1024x600px
- Ángulo de visión: 130° H, 140° V
- Contraste: 800/1
- Luminosidad: 300 cd/m²

Audio:

- G.711 codec
- Audio OLR 23,5dB (HF), 10,5dB (Handset)

Cámara:

- Conectividad con cámara IP externa
- Compatible con protocolo RTSP

Consumo:

- En reposo: 200 mA
- En funcionamiento: 500 mA

Alimentación:

- PoE o 12 Vcc

Conectividad:

- Conector Ethernet RJ-45
- Ranura tarjeta SD para grabación de audio y vídeo
- Webserver integrado de configuración

Condiciones de funcionamiento:

- Temperatura: -10° C. + 55° C
- Humedad: 20 – 93% (sin condensación)

REFERENCIAS

Ref.95391 CONSERJERÍA MEET

Ref.1586/1587 SWITCH 4/8 PUERTOS PoE

Ref.4813 FUENTE ALIMENTACIÓN 12 Vcc (alimentación externa, si necesario)

DIMENSIONES (mm)



CONEXIONES

