



5701

## MONITOR B/N CON AURICULAR SERIE BRAVO



Monitor BRAVO versión auricular con pantalla B/N 4", color blanco brillante, con tapa inferior color plata. Está dotado de serie de pulsadores abrepuerta y dos pulsadores para funciones diferentes, led de señalización, regulación luminosidad, regulación contraste, regulación del volumen de llamada de la placa exterior. La función "Servicio Privado", que permite excluir temporalmente la llamada al monitor, se incorpora de serie y se obtiene con el posicionamiento a cero del volumen de llamada. Puede transformarse en la versión de mesa con art. 5712.

Dimensiones: 212x225x55 mm.

**5701****MONITOR B/N CON AURICULAR SERIE BRAVO****INFORMACION GENERAL**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Altura (mm)      | 225 |
| Anchura (mm)     | 212 |
| Profundidad (mm) | 55  |

**CARACTERISTICAS ELECTRICAS**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Absorción máxima (W) | 600 |
|----------------------|-----|

**CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pulsadores adicionales (n°) | 4 |
| Pulsadores totales (n°)     | 7 |

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 ÷ 40 |
|------------------------------------|---------|



5701

## MONITOR B/N CON AURICULAR SERIE BRAVO

### ACCESORIOS



**5734**

#### TARJETA 2 PULSADORES Y 2 LEDS ADICIONALES PARA MONITOR BRAVO

Placa con 2 pulsadores adicionales analógicos C-NO o digitales programables y 2 leds adicionales. Puede ser introducida dentro de todos los monitores serie BRAVO de manera rápida sin necesidad de abrir el monitor.



**5733**

#### TARJETA 4 PULSADORES ADICIONALES PARA MONITOR BRAVO

Placa con 4 pulsadores adicionales analógicos C-NO o digitales programables. Puede ser introducida dentro de todos los monitores serie BRAVO de manera rápida sin necesidad de abrir el monitor.



**5714C**

#### PLACA SOPORTE COMPLETA PARA SIST. S2

Placa soporte para sistema digital Simplebus 2 necesaria para completar el monitor Bravo o Genius. El monitor consta de secreto de conversación. Los pulsadores de serie en el monitor asumen la función de pulsador abrepuerta, pulsador de llamada a central o contacto libre de tensión y pulsador de autoencendido o solicitud vídeo. Contactos de serie para la llamada timbre de planta y repetición de llamada. Con DIP SWITCH de 8 posiciones para la programación del código usuario. La adición de la tarjeta de pulsadores art. 5733 permite disponer de 4 pulsadores suplementarios. Todos los pulsadores son programables mediante el programador art. 1251/A que permite programar funciones diferentes. Contiene borna de derivación art. 1214/2C.



**5712**

#### BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR BRAVO Y GENIUS

Permite adaptar en formato sobremesa todos los monitores BRAVO y GENIUS tanto en versión B/N como en versión color. Con 2 metros de cable y caja para la conexión. Dimensiones: 173x186,5x174 mm.



5701

## MONITOR B/N CON AURICULAR SERIE BRAVO

### ACCESORIOS



#### **1214KC BORNE DE DERIVACIÓN PARA KIT COLOR**

Borne necesario en caso de expansión de la instalación con teléfono adicional.



#### **1214/2C DERIVADOR DE CONEXIÓN SIMPLEBUS**

Derivador de montante individual para dar servicio a las unidades internas de una vivienda.