



Blazer EVO II 1100 / 1600 / 2100 Linea Interactiva (DIN + IEC)



PRESTACIONES

- Topología ECO, ahorro del 50% de energía en modo AC
- Cargador super rápido 90% carga en 4 a 6 horas máximo.
- Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- Diseño Compacto con dimensiones pequeñas y fácil de instalar
- Elevador y Reductor AVR para estabilización del voltaje correcto.
- Encendido automático después de retornar la red de AC
- Carga de baterías aún con el equipo parado (off Mode Charging)
- Función de Arranque sin red de entrada (Cold Star function)
- Onda de salida Senoidal Simulada
- Incluyen comunicación RS232 y puerto USB
- Compatible con la mayoría de Generadores del mercado
- Simple y de fácil instalación de uso y funcionamiento

DESCRIPCION

La Nueva gama Blazer EVO II de 1100, 1600 y 2100 Va son SAI's super compactos de Linea Interactiva con un nuevo diseño de cargador que comparado con los cargadores tradicionales de modo lineal estos consiguen incrementar en eficiencia y ganar en seguridad de las baterías. Usando materiales de gama alta se consigue mantener una calidad excelente a nivel internacional. Esto hace que se incremente el rango de MTBF reduciendo los costes de reparación de los equipos. Por favor pongase en contacto y le indicaremos los beneficios que le pueden entregar los modelos Blazer EVO II.

ESPECIFICACIONES

MODELO CODIGO	Blazer EVO II 1100 12115	Blazer EVO II 1600 12165	Blazer EVO II 2100 12215
POTENCIA	1100 VA / 600 W	1600 VA / 900 W	2100 VA / 1200 W

ENTRADA

Voltaje	220/230/240 VAC
Rango de Voltaje	162-290 VAC
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (auto deteccion)

SALIDA

Regulación Voltaje AC (Modo Batería)	±10%
Opcion Voltaje DC (USB)	5 V
Rango de Frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, máximo 10ms.
Tipo de Onda (Modo Batería)	Senoidal Simulada

BATERIAS

Tipo de Baterías y Número	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2
Tiempo Autonomía (Carga 1PC 99 W)	10 min.	15 min.	15 min.
Tiempo de Recarga Típica	4 - 6 horas recupera hasta el 90% de la capacidad		

INDICADORES

Modo funcionamiento con AC	Display LCD táctil
Modo funcionamiento en Batería	Display LCD táctil

PROTECCION

Protección Total	Protección contra Sobrecargas, Descarga y sobrecarga de baterías
------------------	--

ALARMAS

Modo Batería	Pitido cada 10 segundos
Baja Batería	Pitido cada segundo
Sobrecarga	Pitido cada 0.5 segundos
Alarma de reemplazo de Batería	Pitido cada 2 segundos
Fallo	Pitido Continuo

FISICAS

Dimension, D X W X H (mm)	320 X 130 X 182		
Peso Neto (kgs)	8.2	10,4	11

ABIENTE DE FUNCIONAMIENTO

Humedad	0-90 % RH @ 0- 40°C (no-condensada)
Nivel de Ruido	Menor de 40dB a 1 m.

CONTROL SOFTWARE

Incluyen puertos USB / RS-232	Soportan Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux , Unix y Mac
-------------------------------	---

2024 *Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

