



Frontal MODIG S



Trasero MODIG S

Especificaciones técnicas MODULADOR A/V HD a DVB-T con LOOP MODIG S

MODIG S	
Código	6000771
Entrada Audio/Video	
Tipo de conector	1x HDMI Tipo A Hembra
Versión del HDMI	1.3
Compatibilidad HDCP	Si, v1.4
Resolución de vídeo	480i (30 fps), 576i (25 fps), 480 p (60 fps), 576p (60 fps), 720p-50 (50 fps), 720p-60, (60 fps), 1080i-50, 1080i-60, 1080p50, 1080p-60 fps.
Codificación de video	MPEG-4 AVC/H264
Tasa de bit de video	Auto (8-18 Mbits)
Codificación de audio	MPEG 1 Layer2
Tasa de bit de audio	192 Kbps
Salida Audio/Video	
Tipo de conector	1x HDMI Tipo A Hembra
Procesamiento de Transport Stream	
Soporte de LCN	Sí
Regeneración automática	Tablas NIT, PAT, CAT, SDT, PMT y EIT
Entrada de RF	
Tipo de conector	F hembra
Pérdidas de inserción RF IN-RF OUT	≤4 dB
Parámetros DVB-T	
Ancho de banda	7 y 8 MHZ (depende del canal de salida)
Modo	8K
Constelación	64 QAM
Intervalo de guarda	1/32
FEC	7/8

Salida de RF	
Tipo de conector	F Hembra
Tipo de salida	DVB-T
Rango de frecuencia de salida	174-230 MHz/470-862 MHz
Canales de salida	C05-C12/C21-C69
Nivel de salida	75-110 dB μ V
Regulación	35 dB
MER	> 31 dB
Programación del equipo	
Interfaz	4x display de 7 segmentos y teclado de 6 botones
Alimentación del equipo	
Tensión de alimentación	12Vdc
Fuente de alimentación	100-240Vac/50-60Hz 0.6A / 12Vdc-2A
Toma de tierra en el chasis	Sí
General	
Puerto USB	1 para actualizar el firmware del equipo
Temperatura de funcionamiento	0-45°C
Dimensiones	197x113x44
Peso Neto	601 grs
Dimensiones del embalaje	290 x 220 x 110 mm
Cantidad por embalaje	1 pcs
Código EAN13	8436545306857

