

S5110/ART 7W one line video kit with Wifi call forwarding



Referencia: S5110/ART 7W
Código de producto: 12205118
Código EAN: 8429898018232



Características principales

Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wifi.

- Placa de calle antivandálica SOUL/1 de un pulsador de llamada.
- Monitor ART 7W/G2+ manos libres 7" con **Wifi integrado**.
- Set de llaveros de usuario TAGSET/5 y 2 llaves de programación.
- Fuente de alimentación FA-G2+.

 Vídeo tutorial registro llaves de acceso.

 Vídeo tutorial emparejamiento app G2Call+.

Información adicional

MONITOR ART 7W/G2+

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil capacitiva de 7", pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call, dispone para Android e IOS).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Personalización de los tonos de llamada.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Salida a sonería auxiliar.
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno. Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 15(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

Fabricada en aleación de Zamak fundido, color grafito.
Cámara CMOS 120°.
A prueba de vandalismo: IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salida de relé para la activación de dos puertas.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Accesorios

- Monitor manos libres de 7" con bucle inductivo ART 7H/G2+
- Monitor manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+
- Monitor manos libres de 4.3" ART 4 LITE/G2+
- Unidad de audio manos libres ART 1/G2+
- Placa de vídeo de 1 pulsador SOUL/1
- Placa de vídeo de 4 pulsadores SOUL/4
- Alimentación suplementaria FA-ART 7W
- Visera VIS-SOUL
- Conjunto de tarjetas de usuario CARDSET/5
- Marco de sustitución MAC-M3-UNI
- Monitor manos libres de 7" con Wifi ART 7W/G2+
- Monitor manos libres de 4.3" ART 4/G2+
- Monitor manos libres de 4.3" ART 4H LITE/G2+
- Teléfono T-ART/G2+
- Placa de vídeo de 2 pulsadores SOUL/2
- Fuente de alimentación FA-G2+
- Distribuidor de vídeo D4L-G2+/DIN
- Marco adaptador MAC-SOUL
- Conjunto de llaves de usuario TAGSET/5

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/s5110-art-7w>

Visit in the website: <https://www.golmar.es/products/s5110-art-7w>