

Código de producto

F09251

TELEFONO IRIS CONNECT DUOX PLUS ML

Referencia

9251

EAN

8424299092515

Descripción

Fabricado en plástico ABS resistente a los rayos ultravioleta y con un elegante acabado en mate que facilita su limpieza.
Este teléfono posee un acabado **compacto y extra fino**. El teléfono minimiza el impacto visual gracias al montaje en superficie con un vuelo entre la pared y el teléfono que reduce el impacto visual.

Gran facilidad de montaje. Montaje sobre **conector de pared**. Mismo conector de pared que los monitores. Al igual que en los monitores, es necesario instalar previamente el conector de pared ref. 9447 V2. Se debe solicitar aparte.

La apertura de puerta viene identificada con un pulsador con un **halo azul** que imprime la personalidad histórica de Fermax.
Los pulsadores dan la sensación de pulsadores táctiles visualmente, pero al ser **mecánicos** transmiten al usuario la **sensación de una pulsación realizada**.

Ajustes intuitivos:

- **Regulación del volumen de llamada**. Mediante botones laterales + y -. Durante la llamada o en reposo.
- **Regulación del volumen de audio**. Mediante botones laterales + y -. Durante la conversación con audio activado.
- **No-Molestar**. Botón y Led No-Molestar muy intuitivos (campana tachada en rojo).

El producto cuenta con varias funciones, entre ellas la regulación de volumen, no molestar e incluso un botón que permite configurar una función adicional como apertura de segunda puerta (activar el relé de la luz de la escalera, etc). Gracias a la simplicidad de los iconos, el uso del dispositivo es realmente intuitivo. Por último, incluye señales luminosas que facilitan la experiencia de usuario.

Especificaciones Técnicas

Sistema

- Tecnología: DUOX PLUS (audio/video digital sobre 2 hilos no polarizados)
- Nº máximo de terminales por vivienda: 3
- Nº de direcciones por instalación: 000000-999999
- Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s): 30
- Tiempo de conversación (s): 90
- Privacidad de conversación: Sí

Instalación

- Montaje: Superficie
- Conector/soporte pared: No incluido (necesario 9447)

Ambientales

- Temperatura de funcionamiento: [-5ºC, +40ºC]
- Humedad (sin condensación): [5%, 95%]
- Grado Protección ambiental (IP): 30

Mecánicas

- Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm: 149 x 91.5 x 18.5
- Grado de resistencia al impacto (IK): 04

Eléctricas

- Tensión de alimentación: 18-24 Vcc
- Consumos:
  - en reposo: 0,62 W
  - en llamada: 3,14 W
  - en conversación: 2,64 W
- Bornas de conexión: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T
- Adaptador de línea incluido (A, C, posición por defecto OFF).

Funciones

- Atender una llamada: funciona en modo de conversación Manos Libres con la placa de calle. Configurable también en modo de conversación Pulsar-Para-Hablar.
- Apertura de puerta. Presionar el pulsador Abrepuertas estando en conversación.
- Autoencendido: con esta funcionalidad es posible iniciar una conversación con la placa de calle sin llamada previa (con placa nº 0 de su propio bloque o con la última placa desde la que se ha llamado y durante los 30 s. posteriores a la finalización de la misma).
- Llamada a conserjería (pulsar botón Abrepuertas con el teléfono en reposo). Si existe central de conserjería en la instalación, es posible llamar al conserje.
- Hasta **5 melodías seleccionables**. Es posible asignar una melodía diferente según el origen de la llamada: Placa 0 Bloque, Placa 1 Bloque, Placa 0 General, Conserjería, Otras placas.
- Modo No Molestar: Es posible **desconectar** el **volumen de la llamada** para que no moleste. Botón lateral y Led No-Molestar muy intuitivos. La llamada se señaliza de forma visual con el led Power.
- Regulación de volumen.
  - **Regulación del volumen de llamada**. Mediante botones laterales + y -. Durante la llamada o en reposo.
  - **Regulación del volumen de audio**. Mediante botones laterales + y -. Durante la conversación con audio activado.
- Timbre de puerta de entrada al apartamento. El teléfono permite que se le conecte el botón de llamada del **rellano**, de la **entrada del apartamento**. Así, éste realiza la función de timbre **Ding-Dong**, evitando de este modo la instalación de un dispositivo adicional. Bornas T, -.
- Función adicional configurable. Pulsador **función adicional** (F1) para activación de un relé (2ª puerta, cancela del jardín, luz de la escalera, puerta de garaje, etc.). Necesario relé DUOX.
- **Doormatic** con icono led descriptivo e intuitivo (puerta abierta en verde indica función activada). Esta función permite la **apertura automática tras la llamada** en negocios de profesionales con trasiego de visitantes (oficinas, clínicas, despachos, etc.), evitando así tener que abrir cada vez.
- Prolongador de llamada. Es posible conectar un **prolongador de llamada** Fermax **ref. 2040** para que la llamada suene en una estancia distinta a la que se encuentra instalado el teléfono**.** Bornas A+, -.
- Desvío de llamada a móviles/tablets: Con placas **CONNECT** permite la posibilidad de desvío de llamada a móvil (bajo suscripción).

La compatibilidad con instalaciones DUOX 3.0 y anteriores no puede garantizarse en todos los casos.

Detalles

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.16	15x3,1x9,5	DUOX

Manuales

- 970345b Manual telefono manos libres Iris V07_26.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF09251ES.pdf

Accesorios



F09447
CONECTOR DUOX PLUS



F03388
MARCO UNIVERSAL



F03389
MARCO UNIVERSAL LARGE



F09247
SOPORTE SOBREMESA UNIVERSAL DUOX