

MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS

**Referencia:** 9449

VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store,...

DESCRIPCIÓN

VEO-XS WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. El monitor VEO-XS WIFI DUOX manos libres se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología: DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)

Sistema Audio/Video: Audio/Video Color

Montaje: En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447)

Soporte de sobremesa: Sí (ref. 9420)

Comunicación manos libres: Sí

Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk): Sí

Bucle inductivo: No (solicitar monitor ref. 9459 con bucle inductivo)

Dimensiones de la pantalla: 4,3" (Panorámica 16:9)

Resolución de la pantalla (H x V): 480 x 272

Color del producto: Blanco mate

Pulsadores totales: 5

Tipo de pulsadores: Mecánicos (silicona)

Número de leds para señalizaciones luminosas: 3 (rojo, azul, verde con varios estados)

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL

Desde el terminal: Desde menú OSD

Desde la placa o conserjería: Sí

Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda): Sí

FUNCIONES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto.

Llamada a central de conserjería: Sí (desde pulsador de apertura de puerta)

Autoencendido: Sí (hasta 3 placas/cámaras)

Menú OSD en pantalla: Sí

Pulsador para función adicional F1: Sí (envío de negativo y/o comando)

Función adicional F2 desde pantalla: Sí (sólo comando, no negativo)

Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa: Sí

Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.): Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)

Terminales adicionales con la misma dirección: Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)

Doormatic (función apertura para profesionales): Sí (configurable hasta 12 h). Led verde activado

AJUSTES

Fecha y hora: Sí

Selección de melodías: Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería.

Regulación de volumen de llamada: Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante)

Función no molestar: Sí (por menú OSD) + Señalización por led rojo

Regulación de volumen de audio de conversación: Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante)

Regulación de brillo, contraste y color: Sí (por menú OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm): 125 x 165 x 21

Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada: 30 s.

Tiempo de conversación: 90 s.

Privacidad de la conversación: Sí

Tensión de alimentación: 18-24 Vcc

Consumo máximo (W): 6,9W

Consumo en reposo emparejado y conectado (W): 1,3 W

Temperatura de funcionamiento (°C, °F), Humedad: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F], [0%, 90%]

Adaptador de línea incluido en el monitor: Sí (A, C, posición por defecto OFF)

Bornes: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

DESVÍO DE LLAMADA (APP PARA MÓVILES & TABLETS)

Desvío de llamada a smartphones y tablets: Sí (App Compatible con iOS>=11, Android>=6)

Conectividad: Wifi (2,4 Ghz) y 3G/4G

Emparejamiento del monitor con el router wifi de la vivienda: Una vez la App instalada, el usuario debe registrarse.

Emparejamiento escaneando QR en menú del monitor.

Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App: Sin límite

Máximo número de smartphones/tablets en los que se puede usar la función de desvío de llamada procedente de la misma vivienda: 10 (incluyendo dispositivos de administrador e invitados)

Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador: 5

Recepción de llamadas: Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.

Tiempo de conversación: 90 s.

Mute (desactivación del micrófono): Sí

Desactivación del vídeo: Para reducir consumo de datos en 4G

Conmutación de placas/cámaras: Sí. Permite conmutar a otras placas/cámaras (si las hay) con la misma secuencia que en los monitores.

Auto-encendido: Sí. Comunicación con 3 placas de calle/cámaras sin ser llamados previamente.

Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.): Sí. Botón F1.

Apertura de puerta: Sí. Protegida por el código de desbloqueo del smartphone/tablet: PIN, huella dactilar, patrón o facial.

Llamada a conserjería: Sí

Registro de llamadas: Sí (respondidas en verde, perdidas en rojo)

Ajustes: Nombre y foto de la vivienda, No-molestar, Cambio de contraseña, Selección llamada y modo vibración.

Captura de fotos & vídeos: No desde la APP. Sólo automáticamente desde el monitor.

Idiomas disponibles: 16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)

Peso: 0,2859 kg

FERMAX

Medidas del producto embalado: 17x12,8x4 cm

EAN 13: 8424299094496