

AJ-MANUALCALLPOINT-RED

AjaxIncendio



Características

- Ajax
- Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio
- Cumple certificación EN 54
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 1.700 m
- Funcionamiento como alarma de incendio o activador de escenario
- LED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamiento
- Transmisión de alarmas a CRA
- Compatible con la función de alarma interconectada
- Tapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentales
- Llave especial para desmontaje y restablecimiento del botón
- Alimentación a 2 pilas de CR123A
- Uso residencial
- Color rojo

Especificaciones

Marca	Ajax
Certificación	EN 54-11:2001/A1:2005
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1.700 m en espacio abierto
Modos de funcionamiento	Alarma de incendio y activador de escenarios
Indicador LED	Alarma de incendio y fallo de funcionamiento
Alarma de incendio interconectada	Compatible, al pulsar del botón
Protección contra las pulsaciones accidentales	Disponible, tapa transparente
Llave especial	Disponible para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo
Tamper anti-apertura	Disponible
Transmisión de alarmas a CRA	Disponible
Compatibilidad	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Alimentación	2 pilas CR123A (preinstaladas)
Temp. funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Humedad de funcionamiento	hasta 80%
Dimensiones	102 (Al) x 104 (An) x 39 (Fo) mm
Peso	214 g
Color	Rojo