



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Derivador F 4D

5...1218MHz 8dB (DOCSIS 3.1)

Derivador de 4 derivaciones y conectores F, para señales de SCATV.
No tiene salida de paso.
Instalación en interior.

Compatible con DOCSIS 3.1.

Ref.457103

Ref. lógica

AZ48TD

EAN13

8424450193044

Características principales

- Conectores F
- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Sin salida de paso

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias	MHz	5-1218
Número de salidas		4
Plantas		1
Pérdidas de paso		-
Pérdidas de derivación	dB	8
Rechazo entre derivación		>20
Paso de DC (máx.)	A	-