

# AJ-LIFEQUALITY-B

Monitor de temperatura, humedad y CO2

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Rango de comunicación hasta 1700 metros

Indicación LED de la calidad del aire

Acelerómetro integrado contra sabotaje

Gráficas en la app (próximamente)



Ajax

Monitor de CO2, Temperatura y Humedad

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje

Rango de medición de temperatura entre 0 y +50 °C

Rango de medición de humedad entre 0 y 100%

Rango de medición de CO2 entre 400 y 5000 ppm

Dispone de diagramas de Temperatura, Humedad y CO2

Indicador LED estado del sistema

Alimentación 2 pilas CR123A

Uso interior

Incluye soporte

Color negro

# Especificaciones

Marca	Ajax
Funciones	Monitorización de la calidad del aire
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Sensores	Temperatura, humedad y CO2
Rango medición temperatura	Entre 0 y 50 °C
Rango medición humedad	Entre 0 y 100%
Rango medición CO2	Entre 4000 y 5000 ppm
Compatibilidad	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid y ReX 2
Batería	2 pilas CR123A. Duración aproximada 3 años
Dimensiones	77 (Al) x 77 (An) x 34,5 (Fo) mm
Peso	127 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro