



## Fuente de alimentación 12V - 1,5A

Dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua para alimentar un sistema Overlight o también diferentes equipos Set-Top Box.

<b>Ref.</b>	830209
<b>Ref. Lógica</b>	ACHSUPSU-EU
<b>EAN13</b>	8424450165546

### Otras características

<b>Tipo de clavija</b>	Clavija EU
------------------------	------------

### Embalajes

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	164,00 g
<b>Peso bruto</b>	164,00 g
<b>Anchura</b>	60,00 mm
<b>Altura</b>	96,00 mm
<b>Profundidad</b>	43,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	154,00 g

### Destaca por

- Corriente máxima de 1,5 A
- Potencia máxima de 18 W
- Fuente de alimentación enchufable
- Tensión de alimentación 100 - 240 VAC
- Tensión de salida de 12 V

- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
- Tamaño reducido

## Especificaciones técnicas : Ref. 830209

Tipo de clavija		EU
Voltaje de entrada	Vac	100 ... 240
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Voltaje de salida	Vdc	12
Corriente máx. de salida	A	1,5
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 40
Índice de protección		20