

Referencia: TEKNA 90 TE  
Código de producto: 19950142  
Código EAN: 8429898020136



## Características principales

- **Monitor exclusivo para recambio de monitores Shiner 90.**
- Instalación digital de 3 hilos + cable coaxial o CAT5.
- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
- Pantalla color TFT LCD de 3,5".
- Ajustes de brillo y color.
- Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.
- Instalación en superficie mediante regleta de conexión (RCTK-Plus, no incluida).

Dimensiones: 208(An) x 220(Al) x 54(P) mm.

## Información adicional

- Micro-interruptor para programación.
- Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
- Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
- Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la señal de vídeo mediante un par trenzado.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
- Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
- Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
- Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.
- Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las llamadas a otras unidades.
- Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.
- Dos pulsadores programables para la activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24.
- Utilizar distribuidores de vídeo D4L-Plus/RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de la instalación.
- El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación adicional, es tres.

## Accesorios

- Regleta de conexión RCTK-Plus

Visita en el sitio web: <https://www.golmar.es/productos/tekna-90-te>