



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: AMPLIFICADOR DE VIVIENDA PARA SEÑAL DE TV

MARCA: M MITTERMAND EUROPEAN TELECOM

REFERENCIAS: MTA200

MTA200 es un amplificador de línea de señal digital terrestre (DVB-T/T2). Se puede utilizar con un cable coaxial que recibe la señal de televisión de un amplificador principal, para amplificar una señal de televisión debilitada y distribuirla a varios televisores en un edificio o apartamento. Dispone de una entrada de señal común para las bandas UHF con control de ganancia. Sus dos salidas permiten conectar dos líneas de cable coaxial para la distribución de la señal a los televisores. Incorpora un filtro de corte de interferencias 5G LTE y su circuito está protegido por una carcasa metálica contra interferencias electromagnéticas. La unidad se encuentra dentro de una caja de material sintético de dimensiones compactas, junto con su fuente de alimentación. Dispone de una tapa y, en su interior, se encuentran los indicadores de entrada y salida de señal, así como los controles de frecuencia y ancho de banda.

Características técnicas:

- Amplificador de línea para señales terrestres con eliminación de interferencias 5G LTE
- Solo para uso en interiores
- Rango de frecuencia: UHF 470-694 MHz
- Protección contra interferencias 5G LTE: SÍ
- Rechazo de interferencias 5G LTE: <20 dB
- Puertos de entrada: 1 UHF
- Puertos de salida: 2
- Nivel máximo de salida: 102 dBμV
- Ganancia ajustable UHF: de 16 dB
- Factor de ruido: <4 dB
- Impedancia: 75 ohmios
- Conexiones: Conectores tipo F hembra

- Alimentación: Transformador integrado de 220 V con enchufe europeo de 2 pines

General:

- Alimentación: CA 230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz
- Consumo de energía: máx. 7 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... +50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ... +70 °C
- Dimensiones (An x Al x Pr): 70 x 125 x 35 mm
- Color: blanco
- Embalaje: caja individual

Fotografía del producto:



*M MITTERMAND EUROPEAN TELECOM: marca registrada en la OEPM. Distribuida por Surmedia Spain SL